

## PARA ABRIR O CAIXA

- 1- Ao ligar o computador, o sistema iniciará automaticamente e apresentará a mensagem: "CAIXA FECHADO";
- 2- Pressione a tecla "A" para abertura do caixa;
- 3- O sistema vai exibir a mensagem "CONFIRMA ABRIR CAIXA?";
- 4- Tecle [ENTER] para SIM ou tecle [ESC] para NÃO;
- 5- O sistema vai exibir a mensagem de "CAIXA ABERTO", imprimirá um cupom de abertura do caixa e em seguida apresentará a mensagem "CPF/CNPJ ou CÓDIGO";

#### PARA EMITIR CUPONS FISCAIS

- 1- Na tela que aparece "CAIXA LIVRE", tecle [ESC] para aparecer "CPF/CNPJ ou CODIGO";
- 2- Digite o CPF ou CNPJ do cliente caso o mesmo queira Nota Fiscal Paulista e tecle [ENTER], OU digite o código do produto conforme lista e/ou tabela e tecle [ENTER], OU ainda pressione a tecla "P" para pesquisar os produtos (aparecerão em ordem alfabética), selecione o mesmo com as teclas de seta para cima ou seta para baixo e tecle [ENTER] para confirmar; Caso o produto não tenha preço fixo préprogramado, o sistema vai exibir a descrição do produto selecionado e a mensagem "Digite o valor 0,00": Digite valor do produto tecle [ENTER] 0 e para registrá-lo; (Obs.: Para etiquetas de balanca e produtos com código de barras cadastrado, basta ler o código de barras da etiqueta ou do produto com o leitor de código de barras ou digitá-lo no campo código).
- 3- Para outros registros no mesmo cupom, digite o código de um novo produto, seu valor (caso não seja fixo pré-programado), pesquise, ou leia a etiqueta da balança e/ou do produto cadastrado conforme descrito acima;
- 4- Para encerrar o cupom, pressionar a tecla <u>"S"</u> para o **Subtotal**;

<u>Pressionar</u> "D" para Dinheiro, "C" para Cartão ou "T" para Ticket. (Obs.: Na tela que aparece a mensagem "VALOR E A PAGAR", caso queira fazer operação de troco, digitar a quantia recebida e pressionar a tecla "D" para Dinheiro e operação de troco no cupom e visualização na tela).

- 5- O cupom é finalizado e o sistema fica disponível para o próximo cupom fiscal, apresentando a mensagem de "CAIXA LIVRE";
- 6- Para novo cupom, repita os procedimentos acima.



## PARA CANCELAMENTO DOS CUPONS FISCAIS ATUAL OU ANTERIOR

1- Pressione a letra <u>"F"</u> para exibir a mensagem "FUNCAO NUMERO =" e digite o número da Função = <u>"21"</u> + [ENTER];

2- Se o cupom estiver fechado e/ou encerrado, ou for o último cupom emitido, o programa exibirá a mensagem **"Confirma cancelamento do cupom anterior?"** Tecle **[ENTER] para SIM;** 

3- O cupom será cancelado e a impressora emitirá o cupom de cancelamento retornando para a tela de "**Caixa Livre**";

4- Se o cupom estiver aberto e/ou no meio da emissão, o programa exibirá a mensagem

## "Confirma cancelamento do cupom atual?". Tecle [ENTER] para SIM;

5- O cupom não enviado ao SAT será automaticamente cancelado e o sistema voltará para tela de "CÓDIGO";

6- Em ambos os casos, tecle [ESC] para o sistema voltar a exibir "CPF/CNPJ ou CODIGO";

\_\_\_\_\_

## COMO TROCAR A BOBINA DE PAPEL

- 1- Desligar botão de liga e desliga na parte frontal esquerda;
- 2- Verificar se o led verde está apagado;
- 3- Levantar a tampa pressionando a trava do lado direito;
- 4- Colocar a bobina na posição correta;
- 5- Abaixar a tampa e ligar o botão de liga e desliga novamente.



# PARA FECHAMENTO DO CAIXA

- 1 Pressione a tecla "A" para fechamento do caixa;
- 2 O sistema vai exibir a mensagem "DESEJA REALMENTE FECHAR O CAIXA?";
- 3 Tecle [ENTER] para SIM ou tecle [ESC] para NÃO;
- 4 Caso seja confirmado o fechamento com a tecla [ENTER], o sistema exibirá outra mensagem
- " Deseja impressão detalhada?"

5 - Tecle [ENTER] para SIM e o sistema vai imprimir o relatório de fechamento do caixa OU tecle
[ESC] para NÃO para o sistema fazer o fechamento do caixa sem a impressão detalhada.

6 - Em ambos os casos o sistema vai exibir a mensagem de "CAIXA FECHADO".

## PARA ZERAMENTO DO CAIXA

- 1- Na tela de "CAIXA FECHADO", pressione a letra "Z" para zeramento do caixa;
- 2- O sistema vai solicitar PERMISSÃO e SENHA;
- 3- Digite a senha 101 e tecle [ENTER];
- 4- O sistema vai exibir a mensagem "Confirma Redução Z?" Tecle [ENTER] para confirmar a emissão da redução Z OU tecle [ESC] para continuar no sistema;
- 5- Caso seja confirmado a redução Z, o sistema emitirá o relatório de zeramento.

### PARA DESLIGAMENTO DO COMPUTADOR

- Pressione a letra <u>"F"</u> para exibir a mensagem "FUNCAO NUMERO =" e digite o número da Função = <u>"98"</u> + [ENTER];
- 2- Quando o sistema exibir a mensagem "Confirma Desligar o PC?". Tecle [ENTER] para confirmar o desligamento automático do computador OU tecle [ESC] para continuar no sistema;
- Caso seja confirmado o desligamento, o programa será encerrado e o PC será desligado.



#### PARA ENVIO DOS ARQUIVOS XML'S PARA A CONTABILIDADE MENSALMENTE

1- Com o caixa aberto, pressione a letra "<u>F</u>" para exibir a mensagem "FUNCAO NUMERO = " e digite o número da Função = <u>"29"</u> para o sistema exibir a tela abaixo:

	Função	Tecla	Ativo	-
02	BALANCA	В	S	
03	CONSULTA		S	
04	DESCONTO		S	
05	CANCELA ULTIMO ITEM	E	S	
06	FUNCAO	F	S	
07	GAVETA	G	S	
08	DADOS CLIENTE		S	
09	CANCELA ITEM	1	S	
10	VENDEDOR	J	S	
11	RELATORIOS	к	S	
12	CANCELA GERENCIAL	L	S	
13	DADOS PINPAD	M	S	
14	REIMPRESSAO CUPOM	N	S	
15	IMPORT.PRODUTOS	0	S	<b>_</b>

2- Tecle [ENTER] para aparecer a tela abaixo:



3- Digite a opção 4 e [ENTER] para visualizar a tela abaixo:

endas por Aliquotas Sint endas por Aliquotas Ana ip Arq. Xml em Diretorio	letico litico		
endas por Aliquotas Ana ip Arq. Xml em Diretorio	litico		
ip Arq. Xml em Diretorio			
	and the second		
		/	
es/ano (mm/a	A)		
es/ano (mm/a	A)		



4- Digite o mês e ano no formato (mm/aa), exemplo: 08/16 (Agosto de 2016) e tecle [ENTER] para visualizar a tela abaixo, na outra próxima página:

Número	Nome Funcão	
01	Vendas por Aliguotas Sintetico	
02	Vendas por Aliquotas Analitico	
03	Zip Arq. Xml em Diretorio	
04	Enviar e-mail Arg. Xml	
	State a none State a none ∫orsta fan ditron opportation fan ditron opportation √ger ∭ger	
Info	ormar e-mail para enviar	
rqXml	_13270758000191_Agosto2016.ZIP	

- 5- Tecle [ENTER] para enviar
- 6- Caso o e-mail seja enviado com sucesso, aparecerá a tela abaixo:



- 7- Tecle [ESC] conforme solicita a mensagem no sistema acima.
- 8- FIM

#### **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE**

Quando o sistema começar a exibir a mensagem indicando o término de uso do programa e/ou a renovação do mesmo, favor entra em contato com o Suporte Datamac em um dos telefones

abaixo para a geração da chave de liberação do mesmo e/ou solicitação da renovação da

anuidade conforme contrato.

Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.

**Boas vendas!** 

Telefone PABX: (11) 2621-5151



#### QUANDO O SISTEMA APRESENTAR A MENSAGEM SAT OFFLINE

<u>1 – Quando o sistema exibir a mensagem de "VERIFICAR INTERNET OFF-LINE a XX DIAS NO SAT</u> <u>FISCAL", pedindo pra teclar "ESC" e imprimir no cupom a mesma mensagem para verificação, significa</u> <u>gue o equipamento SAT não está enviando os cupons fiscais eletrônicos pela Internet como deveria. Nesse</u> <u>caso, entre IMEDIATAMENTE em contato conosco para verificação do possível problema, sob pena de</u> <u>os CFe-SAT emitidos serem considerados inábeis conforme parágrafo da legislação abaixo descrita e</u> <u>podendo gerar autuações para o estabelecimento.</u>



# ATENÇÃO – OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO DOS CF-e-SAT À SEFAZ-SP NO PRAZO LEGAL DE 10 DIAS.

Conforme Artigo 13 da Portaria CAT 147/2012, o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda é de 10 dias, contados da data da ocorrência da operação. Cupons CF-e-SAT enviados após este prazo serão considerados inábeis.

Recomendamos conectar os equipamentos SAT à internet ao menos uma vez a cada 10 dias a fim de que os cupons CF-e-SAT sejam transmitidos automaticamente para o Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT. Caso isto não seja, eventualmente, possível, existe a possibilidade de envio de cupons em contingência.

#### Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.

Boas vendas! Telefone PABX: (11) 2621-5151